

D3 Модуль расширения

Простой в использовании модуль
расширения высокого разрешения



D3 Модуль расширения



Модуль расширения D3 – элегантное средство для увеличения количества доступных функциональных клавиш на телефонах серии D3xx, позволяющее пользователям работать с большим количеством внутренних номеров и вызовов.

Гибкое программирование клавиш

Модуль расширения D3 имеет 18 клавиш с разноцветными светодиодами, которые можно запрограммировать для любых функций, доступных на телефонах Snom: линия, быстрый набор, световой сигнал «занято», индикация присутствия и т.д.

Состояние вызова или присутствие ваших контактов отображается модулем D3 в любое заданное время при помощи клавиш с разноцветными светодиодами.

Экран высокого разрешения обеспечивает превосходную визуализацию с возможностью конфигурирования и маркировки через веб-

Основные характеристики

- 18 легко программируемых самомаркирующихся клавиш со светодиодами
- Черно-белый экран высокого разрешения с подсветкой
- Возможность шлейфового подключения до 3 модулей
- Автоматическая настройка Plug and Play
- Питание от телефона через USB-порт

интерфейс телефона или непосредственно с самого телефона.

Простота в применении

Использование модуля D3 не вызывает никаких трудностей: нужно только подключить USB кабель, и устройство готово к эксплуатации. Даже питание поступает от основного телефона ⁽¹⁾.

Возможность шлейфового подключения трех расширительных модулей D3 позволяет добавить к телефону 54 функциональные клавиши.

USB-порт на последнем модуле D3 в цепочке можно использовать для подключения прочих периферийных USB-устройств, например, USB-гарнитуры или адаптеров WiFi, к основному телефону. Модуль D3 – отличное дополнение к любому настольному телефону серии D3, оснащенного USB-портом.

Преимущества

- Графический экран высокого разрешения с подсветкой
- 18 произвольно программируемых функциональных клавиш с разноцветными светодиодами
- Возможность шлейфового соединения
- Возможность полноценного конфигурирования с основного телефона
- Подача питания от основного телефона ⁽¹⁾

Спецификация

Установка

- Автоматическая настройка Plug and Play
- Возможность полноценного конфигурирования с основного телефона

Особенности

- Размеры (приблизительные): 140 x 170 x 80 мм (ДхШхВ)
- Вес (приблизительный): 300 г
- Входное напряжение: 5 V DC (SELV)
- Электропитание: через USB или адаптер питания 5 V DC ⁽²⁾
- USB-порт 2.0, тип A
- USB-порт 2.0, тип B
- Условия окружающей среды:
 - Температура окружающей среды: от 0°C до 35°C (от 32°F до 95°F)
 - В нерабочем состоянии: от -10°C до 45°C (от 14°F до 113°F)
 - Влажность: от 5% до 95% (без конденсации)
- В комплект поставки входят:
 - Модуль расширения D3
 - USB-кабель типа A/типа B
 - Краткая инструкция по началу работы
- Цвет: черно-синий
- Артикул: 00004327

Сертификация

- Маркировка CE
- FCC класса B
- Стандарт безопасности IEC 60950, CB

Совместимые аппараты:

- D315 (артикул Snom 00004258)
- D345 (артикул Snom 00004260)
- D375 (артикул Snom 00004141)

- ⁽¹⁾ При подключении к телефону двух или трех модулей ко второму из них необходимо подключить отдельный блок питания.
- ⁽²⁾ Дополнительный аксессуар (номер артикула см. ниже)

Артикулы дополнительных аксессуаров

00004325 Адаптер питания Snom A6 / с европейским переходником

00004326 Адаптер питания Snom A6 / с американским переходником

00001168 английский переходник для Snom A6

00001167 австралийский переходник для Snom A6